

LITH L-500D/T LED 教學手冊



一、配件及功能說明

1. 燈本體：包含透明、白色兩片色片；後方有電源孔、V-Lock 電池孔、開關、黃色光(3200K)與藍色光(5600K)旋鈕，確認開關關閉後才能接上電源或 V 掛，開啟電源後調整色溫亮度。
2. 電源線、變壓器：使用插座供給電源。
3. V-lock 電池：另一種供給電源的方式，借用時會附上兩顆。
4. 遮罩鐵框：將遮罩鐵框放入色片軌道層，搭配遮光配件包使用。
5. 遮光配件包：黑袋中有黑色遮光布、白色柔光片、短鐵桿 4 支。將遮罩鐵框裝到色片層後，將 4 支鐵桿安裝到鐵框頂點的孔上，並插入遮光布四端的插孔，架起後將柔光片的魔鬼氈貼至遮光布上即完成遮光罩。
6. 燈腳
7. 燈箱：除燈腳外的配件皆會放置於燈箱中。



* 遮光罩完成圖



* 燈本體的兩片色片及色片軌道、固定螺絲



二、使用步驟

1. 確認燈光本體螺絲及色片固定螺絲都在燈上，避免遺失螺絲而無法接至燈腳或掉落色片（* 出借及歸還器材時請務必確定兩處螺絲都在）
2. 將本體螺絲旋鬆，架上燈腳後轉緊固定
3. 確認開關關閉，再插入電源或裝電池
※嚴禁電源和電池同時供電！
4. 開啟電源開關，調整黃光與藍光旋鈕出光；想要色溫較暖，請把 3200K 黃光調高；想要色溫較冷，請調高 5600K 藍光
5. 如需用遮光罩，先將第一層色片取出並放入鐵框，接著將短鐵桿插入插孔，架好黑色遮光布，最後以魔鬼氈貼上柔光片完成

三、記憶功能

1. 調整旋鈕至要記憶的數值
2. 將左右兩顆旋鈕各按壓三下
3. 關燈再次開燈，數值會直接跳回記憶的數值

四、去除水波紋

1. 按壓旋鈕將螢幕調至顯示為「--1」或「--0」
2. 旋轉旋鈕切成另一個數字即可

* 左右兩顆旋鈕都可進行操作